

CAM803

NÁVOD K POUŽITÍ



Blahopřejeme vám k zakoupení nového modulu CI+ CAM803. V tomto dokumentu naleznete informace o instalaci a používání modulu CI+.

Modul CAM803 umožňuje příjem televizního vysílání přímo na televizoru se satelitním tunerem bez nutnosti použití dalšího zařízení a dálkového ovladače. Abyste mohli CAM803 používat, váš televizor nebo přijímač musí mít satelitní tuner a slot pro podmíněný přístup, který podporuje **CI+ 1.3 nebo CI+ 1.4**. Televizory nebo přijímače se slotem CI nejsou podporovány.

Instalace

CAM803 umí řídit seznam kanálů Skylinku pomocí funkce operátorského profilu. Pokud však váš televizor / satelitní přijímač disponuje funkcí Skylink FastScan, doporučujeme ji nechat aktivní a namísto modulu CAM803 spravovat seznam kanálů ve výchozím stavu. Pokud váš televizor nebo přijímač funkci Skylink FastScan nepodporuje, nechte seznam kanálů spravovat CAM803 (funkce musí být podporována TV přijímačem).

→ Televizor/přijímač je již nainstalován

Pokud jste televizor nainstalovali již dříve a používali jste modul CI+ (například pokud měníte starší modul CI):

1. Vložte CAM803 do televizoru nebo přijímače.
2. Po zobrazení výzvy k načtení profilu operátora z modulu CAM vyberte možnost **Ne**.
3. Přepněte na ČT1.
4. Signál se aktivuje během několika minut.

→ Instalace nového TV přijímače s funkcí FastScan

Při instalaci nového televizoru/přijímače nebo po obnovení továrního nastavení proveďte novou instalaci:

1. Ještě před uvedením TV přijímače do továrního nastavení vyjměte modul ze slotu CI+.
2. Nejprve svůj televizor nebo přijímač nakonfigurujte na příjem programů Skylinku.
Postupujte podle pokynů uvedených v návodu televizoru nebo přijímače.
3. Poté vložte CAM803.
4. Po zobrazení výzvy k načtení profilu operátora z modulu CAM vyberte možnost **Ne**.
5. Přepněte na ČT1.

→ Používání seznamu kanálů CAM803 (TV bez FastScanu)

Pokud váš televizor nebo přijímač nepodporuje automatickou instalaci seznamu kanálů FastScan Skylink, můžete použít seznam kanálů integrovaný v modulu. Postupujte takto:

1. Umístěte CAM803 do televizoru nebo přijímače.
2. Potvrďte nabídku načtení profilu operátora z CAM volbou **Ano** a seznam kanálů se do TV nebo přijímače načte přes CAM803.

Poznámka: V menu TV musí být správně nakonfigurovaný satelitní příjem.

Nastavte rodičovskou kontrolu

Modul obsahuje kód rodičovské kontroly, který umožňuje blokovat programy pro dospělé (erotické nebo násilné scény) mladým divákům. **Výchozí kód rodičovské kontroly je „1234“.**

Po instalaci doporučujeme tento kód změnit:

1. Přejděte do nabídky televizoru a přejděte do nastavení CAM (další informace najdete v příručce k televizoru).
2. Vyberte „Rodičovský zámek“ a „Změnit PIN“.
3. Vyberte požadovaný věk rodičovské kontroly a stiskněte OK.

Poznámka: Informace o věkovém omezení poskytují provozovatelé vysílání a mohou se lišit od vašeho očekávání.

Řešení problémů

Problém	Řešení
Žádné potvrzení při vložení modulu	<ul style="list-style-type: none">- Některé televizory potvrzení nezobrazují.- Zkontrolujte, zda je modul vložen správně, nebo modul vložte znovu.- Zkontrolujte v menu televizoru, zda je modul rozpoznán. Název menu se může lišit (např. běžné rozhraní, podmíněný přístup atd.).
Žádný obraz / kódovaný signál / ověření se nezdařilo (chyba 12)	<ul style="list-style-type: none">- Přepněte televizor na ČT1 a počkejte několik minut. Pokud je vaše předplatné aktivní, obraz se za několik minut objeví.- Pokud problémy přetrvávají: vyjměte modul z televizoru a znovu jej vložte.
Seznam kanálů Skylink nelze načíst	<ul style="list-style-type: none">- Zkontrolujte, zda je vybrán správný seznam kanálů.- Některé televizory nepodporují přednastavený seznam kanálů. <p>Poznámka: Tyto kroky najdete v příručce k televizoru nebo na webu dodavatele TV.</p>
Nefunguje rodičovská kontrola	<ul style="list-style-type: none">- Věk rodičovské kontroly je ve výchozím nastavení vypnutý.- Zkontrolujte nastavení rodičovské kontroly.
Problémy s nahrávkami	<ul style="list-style-type: none">- Funkce nahrávání je funkcí televizoru. Řešení problémů naleznete v příručce k TV/přijímači.- CAM803 podporuje až 2 simultánní streamy.
Seznam kanálů není úplný, chybí kanály (nepoužívá se FastScan v TV / satelitním přijímači)	<ul style="list-style-type: none">- Resetujte modul CAM pomocí nabídky CAM v přijímači a znovu nainstalujte seznam kanálů Skylink.